

Посібник користувача

World Wide Web
http://www.samsungmobile.com

Printed in Korea
Code No.: GH68-17112A
Ukrainian. 01/2008. Rev.1.0

Ви можете швидко потрапити до потрібного розділу меню, використовуючи номери швидкого доступу.
Номер швидкого доступу відображається перед назвою розділу в режимі меню.

Цифровий режим

Натискайте клавіші з потрібними цифрами.

Режим символів

Натискайте клавіші з потрібними символами, а після цього натискайте програмну клавішу **OK**. Якщо натиснути клавішу **Вгору** або **Вниз**, відобразяться додаткові символи.

Підказки для введення тексту

- Використовуйте навігаційні клавіші для пересунення курсору.
- Для видалення символів по одному натисніть **С**. Щоб повністю очистити дисплей, натисніть і утримуйте **С**.
- Щоб вставити між символами пробіл, натисніть **#**.
- Щоб змінити регістр у режимі T9 або в режимі АБВ, натисніть *****.
- Щоб ввести знаки пунктуації в режимі T9 або в режимі АБВ, натисніть **1**.

Надсилання SMS-повідомлення

- У режимі очікування натисніть програмну клавішу **Меню**.
- Виберіть **Повідомлення** → **SMS-повідомлення** → **Написати**.
- Введіть текст повідомлення.
- Натисніть програмну клавішу **Опції** та додайте потрібне, використовуючи такі опції:

Виберіть	Опис
Меню > Повідомлення > SMS-повідомлення або MMS-повідомлення > Видалити всі	Видалення повідомлень з окремих папок або всіх повідомлень разом.
Меню > Повідомлення > SMS-повідомлення або MMS-повідомлення > Стан пам'яті	Перевірка інформації про пам'ять повідомлень.
Меню > Повідомлення > MMS-повідомлення > Профіль MMS	Вибір або налаштування профілю з'єднання для користування MMS-повідомленнями.
Меню > Повідомлення > SMS-повідомлення > Голосова пошта	Доступ до сервера голосової пошти та прослуховування повідомлень в мережі.
Меню > Повідомлення > SMS-повідомлення > CB-повідомлення	Змінення установок послуги та доступ до CB-повідомлень.
Меню > Повідомлення > Push-повідомлення	Змінення установок послуги та перегляд або видалення Push-повідомлень.
Меню > Повідомлення > Повідомлення конфігурації	Перегляд або видалення повідомлень, які містять параметри мережі оператора зв'язку.

Виберіть	Опис
Меню > Установки телефону > Швидкий доступ	Установка навігаційних клавіш для швидкого доступу до розділів меню, які найчастіше використовуються.
Меню > Установки телефону > Установки з'єднання	Створення та змінення профілів, які містять установки з'єднання телефону з мережею.
Меню > Установки телефону > Скинути установки	Повернення установок телефону до заводських стандартів.

Важливі застережні заходи

Прочитайте ці вказівки перед використанням мобільного телефону. Нехтування ними може виявитися небезпечним або незаконним.

Безпека за кермом понад усе

Ніколи не користуйтеся телефоном за кермом; спершу зупиніть автомобіль.

Вимикайте телефон під час заправлення автомобіля палимим

Не користуйтеся телефоном на заправних (сервісних) станціях, поблизу сховищ пального та хімічних речовин.

Вимикайте телефон у літаках

Мобільні телефони можуть створювати радіоперешкоди. Користування ними в літаках небезпечне та незаконне.

Вимикайте телефон біля будь-якого медичного обладнання

У лікарнях або медичних закладах може використовуватись обладнання, чутливе до впливу зовнішньої РЧ-енергії. Дотримуйтеся чинних положень і правил.

Радіоперешкоди

Радіохвилі можуть негативно впливати на роботу будь-яких мобільних телефонів.

Спеціальні положення

Дотримуйтеся будь-яких чинних спеціальних положень у будь-якій місцевості та вимикайте телефон, якщо його використання заборонено.

- Додати об'єкти**: додавання звуків, зображень або анімацій.

- Додати шаблони**: додавання текстових шаблонів.

- Додати емозначку**: додавання емозначок.

- Додати з телефонної книги**: додавання запису телефонної книги.

- Додати закладку**: додавання закладок.

- Натисніть програмну клавішу **Опції** та виберіть **Лише надіслати** або **Зберегти та надіслати**.
- Якщо ви вибрали **Зберегти та надіслати**, виберіть розташування в пам'яті.
- Введіть номери адресатів.
- Натисніть програмну клавішу **Опції** та виберіть **Надіслати повідомлення** для надсилання повідомлення.

Швидкий путівник по функціях

Цей розділ надає коротке пояснення функцій вашого телефону.

Виберіть	Опис
Меню > SIM AT	Використання різних додаткових послуг, які надає оператор зв'язку.
Меню > Журнал викликів > Пропущені виклики, Вхідні виклики або Вихідні виклики	Перегляд інформації про останні вихідні, вхідні та пропущені виклики.

Виберіть	Опис
Меню > Повідомлення > Екстрені повідомлення	Активация функції екстрених повідомлень. Введення номерів одержувачів та встановлення режиму повторювання.
Меню > Розваги > WAP-браузер	Запуск та настройка браузера.
Меню > Розваги > Ігри, Звуки або Зображення	Доступ до ігор, звуків і зображень в пам'яті телефону.
Меню > Розваги > Видалити всі	Видалення ігор, звуків, зображень окремо з кожної папки медіафайлів або всіх медіафайлів одночасно.
Меню > Розваги > Стан пам'яті	Перевірка обсягу зайнятої пам'яті для збереження ігор, звуків і зображень.
Меню > Органайзер > Будильник	Установка сигналу будильника на заданий час.
Меню > Органайзер > Календар	Розклад по днях та місяцях.
Меню > Органайзер > Час і дата	Встановлення поточного часу й дати вручну, а також вибір свого часового поясу.
Меню > Органайзер > Калькулятор	Виконання базових арифметичних функцій.
Меню > Органайзер > Список завдань	Створення списку завдань і встановлення кінцевого терміну для кожного завдання.

Виберіть	Опис
Меню > Органайзер > Конвертер валют	Записування голосових нагадувань та їх прослуховування.

Щоб запобігти можливій шкоді для навколишнього середовища або здоров'я людей через неналежну утилізацію відходів, відокремте його від сміття інших типів і утилізуйте відповідно до встановлених стандартів, що сприятиме безпечній вторинній переробці його матеріальних ресурсів.

Екстрені виклики

Введіть екстрений номер телефону, дійсний у місці вашого перебування, та натисніть клавішу . Не переривайте виклик, доки не отримаєте на це дозвіл.

Маленькі діти та телефон

Не дозволяйте дітям бавитися з телефоном, будь-якими його частинами або аксесуарами.

Аксесуари та акумулятори

Використовуйте лише схвалені компанією Samsung акумулятори й аксесуари на кшталт гарнітур і кабелів для передачі даних для ПК. Використання недозволених аксесуарів може бути небезпечним та призвести до пошкодження вашого телефону.

УВАГА!	Якщо встановити в телефон акумулятор неправильного типу, існує небезпека вибуху. Утилізуйте використані акумулятори згідно з інструкціями.
	Тривале прослуховування через гарнітуру на високій гучності може бути шкідливим для слуху.

Кваліфіковане обслуговування

Доручайте ремонт телефону лише кваліфікованим майстрам.

Правильна утилізація виробу

(Директива ЄС щодо утилізації електричного й електронного обладнання)

	(Застосовно для Європейського Союзу та інших країн Європи, які використовують системи роздільної утилізації)
	Наявність такого символу на виробі або в його документації означає, що після завершення терміну експлуатації його не можна утилізувати разом з іншим побутовим сміттям.

Виберіть	Опис
Меню > Журнал викликів > Видалити всі	Видалення інформації про кожен тип викликів або всіх записів одночасно.
Меню > Журнал викликів > Тривал. виклику	Перегляд тривалості останніх вихідних і вхідних викликів. Також скидання таймера.
Меню > Журнал викликів > Вартість виклику	Перегляд вартості здійснених викликів.
Меню > Послуги мережі	Доступ до послуг мережі, які надаються оператором зв'язку.
Меню > Установки звуку > Звук дзвінка або Гучність дзвінка	Вибір звуку дзвінка для вхідних викликів і рівня гучності.
Меню > Установки звуку > Тип сигналу	Вибір типу сигналу для сповіщення про виклики.
Меню > Установки звуку > Звук клавіатури або Гучність клавіатури	Вибір звуку, який лунатиме під час натискання клавіш телефону, і регулювання рівню гучності.
Меню > Установки звуку > Звук повідомлення	Вибір сигналу, яким телефон сповіщає про вхідні SMS, MMS і CB-повідомлення, а також встановлення частоти інформування про надходження нового повідомлення.

Виберіть	Опис
Меню > Органайзер > Голосове нагадування	Записування голосових нагадувань та їх прослуховування.
Меню > Органайзер > Конвертер валют	Виконання конвертації валют.

Контакти > Пошук	Пошук контактної інформації в телефонній книзі.
Контакти > Новий запис	Додавання нового контакту до телефонної книги.
Контакти > Пошук у групі	Пошук записів телефонної книги у групах абонентів.
Контакти > Редагувати групу	Вибір звукового сигналу або зображення для сповіщення про вхідні виклики та повідомлення від членів групи.

Контакти > Швидкий набір

За допомогою цього меню можна призначити клавіші швидкого набору (від 2 до 9) для восьми найуживаніших номерів.

Контакти > Видалити всі

Видалення всіх записів телефонної книги з пам'яті телефону, пам'яті SIM-картки або з однієї та іншої пам'яті разом.

Контакти > Стан пам'яті

Перегляд загальної кількості записів телефонної книги в пам'яті телефону або на SIM-картці.

Контакти > Сервісні номери

Доступ до списку сервісних номерів, призначених оператором зв'язку.

Виберіть	Опис
Меню > Повідомлення > Повідомлення конфігурації	Перегляд або видалення повідомлень, які містять параметри мережі оператора зв'язку.

Щоб запобігти можливій шкоді для навколишнього середовища або здоров'я людей через неналежну утилізацію відходів, відокремте його від сміття інших типів і утилізуйте відповідно до встановлених стандартів, що сприятиме безпечній вторинній переробці його матеріальних ресурсів.

Щоб отримати додаткову інформацію про місця та способи утилізації виробу без шкоди для навколишнього середовища, окремим користувачам слід звернутися до постачальника цього виробу або до місцевої урядової установи.

Корпоративним користувачам слід звернутися до постачальника й ознайомитися з умовами угоди на придбання. Цей виріб не можна викидати з іншим виробничим сміттям, призначеним для утилізації.

Інформація SAR

Ваш мобільний телефон є радіопередачем і радіоприймачем. Його сконструйовано та вироблено таким чином, щоб не перевищувати обмежень щодо опромінювання радіочастотною (РЧ) енергією, встановлених Радою Європейського Союзу (ЄС). Ці обмеження є частиною детальних інструкцій та встановлюють гранично допустимі рівні РЧ-енергії для населення. Інструкції базуються на стандартах безпеки, які розроблені незалежними науковими організаціями у процесі періодичного та скрупульозного аналізу наукових досліджень.

Обмеження містять значний запас щодо безпеки, метою якого є гарантування безпеки всім особам, незалежно від їхнього віку та стану здоров'я.

У стандарті опромінення для мобільних телефонів застосовується одиниця виміру, відома як SAR (питомий коефіцієнт поглинання). Граничне значення SAR, встановлене Радою ЄС, складає 2.0 Вт/кг. Найвищим показником SAR для даної моделі телефону було 0.909 Вт/кг.

Виберіть	Опис
Меню > Установки звуку > Сигнал під час розмови	Установка сигналу, яким телефон інформує під час розмови про надходження нового повідомлення або спрацювання будильника.
Меню > Установки звуку > Звук увімк./вимк.	Вибір звуку, який супроводжує ввімкнення або вимкнення телефону.
Меню > Установки звуку > Додаткові звуки	Установка додаткових звуків для телефону.
Меню > Повідомлення > SMS-повідомлення або MMS-повідомлення > Вхідні, Вихідні або Чернетки	Перегляд отриманих, надісланих або збережених повідомлень.
Меню > Повідомлення > SMS-повідомлення або MMS-повідомлення > Написати	Створення та надсилання повідомлень на інші мобільні телефони.
Меню > Повідомлення > SMS-повідомлення або MMS-повідомлення > Шаблони або Шаблони емозначок	Попередньо задані шаблони повідомлень або емозначок, які найчастіше використовуються.
Меню > Повідомлення > SMS-повідомлення або MMS-повідомлення > Установки або Установка	Установка опцій послуги обміну повідомленнями.

Виберіть	Опис
Меню > Установки телефону > Установки дисплея	Змінення установок дисплея та підсвічування.
Меню > Установки телефону > Привітання	Введення тексту привітання, яке відображається під час увімкнення телефону.
Меню > Установки телефону > Власний номер	Перевірка власних телефонних номерів або надання їм імен.
Меню > Установки телефону > Мова	Вибір мови для інтерфейсу дисплея.
Меню > Установки телефону > Безпека	Захист телефону від несанкціонованого використання.
Меню > Установки телефону > Безпека > Мобільна сигналізація	Відстеження телефону в разі викрадення або загублення. Якщо хтось намагається використати ваш телефон з іншою SIM-карткою, телефон надішле заздалегідь підготоване сигнальне повідомлення вашим рідним або знайомим. Ця функція може бути недоступною залежно від набору функцій, які підтримуються оператором зв'язку.
Меню > Установки телефону > Додаткові установки	Установка функції автоматичного дозвону або методу приймання викликів.

SAMSUNG ELECTRONICS SAMSUNG	Декларация відповідності (R&TTE) Samsung Electronics <i>Ми,</i> з повною відповідальністю заявляємо, що виріб Мобільний телефон стандарту GSM: SGH-B100 виріб, до якого відноситься дана декларація, відповідає наступним стандартам та/або нормативним документам. <table> <tr> <td>Безпека</td><td>EN 60950- 1 : 2001 +A11:2004</td></tr> <tr> <td>SAR</td><td>EN 301 489- 01 V1.5.1 (11-2004) EN 301 489- 07 V1.2.1 (08- 2002) </td></tr> <tr> <td>EMC</td><td>EN 50360 : 2001 EN 62209-1 : 2006 </td></tr> <tr> <td>Мережа</td><td>EN 301 511 V9.0.2 (03-2003)</td></tr> </table> Цим ми заявляємо, що [всі основні набори радіотестувань були проведені і що] згаданий виріб відповідає всім основним вимогам Директиви 1999/5/EC. Процедура підтвердження відповідності, згадана у Статті 10 та розглянута в Додатку[IV] Директиви 1999/5/EC, проходилась за участі організації(йи): BABT, Balfour House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK* Ідентифікаційна позначка: 0168 Технічна документація зберігається в: Samsung Electronics QA Lab. Вона може бути отримана за поданням запиту. (<i>Представник у ЄС</i>) Samsung Electronics Euro QA Lab. Blackbushe Business Park, Saxony Way, Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK* 2007.12.03 (місце та дата видачі) <i>Yong-Sang Park / S. Manager</i> (ім'я та підпис уповноваженої особи)	Безпека	EN 60950- 1 : 2001 +A11:2004	SAR	EN 301 489- 01 V1.5.1 (11-2004) EN 301 489- 07 V1.2.1 (08- 2002)	EMC	EN 50360 : 2001 EN 62209-1 : 2006	Мережа	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003)
Безпека	EN 60950- 1 : 2001 +A11:2004								
SAR	EN 301 489- 01 V1.5.1 (11-2004) EN 301 489- 07 V1.2.1 (08- 2002)								
EMC	EN 50360 : 2001 EN 62209-1 : 2006								
Мережа	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003)								

[[]* Це не є адресою сервісного центру Samsung. Адресу або телефонний номер сервісного центру Samsung можна знайти в гарантійному талоні. Зверніться також до продавця вашого телефону.